

NX-001

O detector de tensão NX-001 foi desenvolvido para gerar dois sinais em um único dispositivo. Quando acionado através de um circuito interno de detecção de tensão, ele dispara um aviso visual e sonoro, alertando sobre a ocorrência de choque elétrico no equipamento.



Tensão de alimentação:	100 a 240Vac – 50/60Hz Full range (automático)
Detecção de Campo:	40 a 1000Vac
Corrente em alarme:	12V- 5 a 40mA (30mA @ 24V)
Pressão sonora:	> 90 dB/m @ 24 V
Sinalização visual (flash)	6 LEDs vermelhos autobrilho
Temperatura de operação:	-10 a 50 °C
Umidade relativa:	< 95% (não condensada)
Dimensões (L x A x P):	82 x 105 x 80 mm
Peso	150 g
Corpo:	ABS na cor branca – Impressão 3D



NEXTⁿ

www.nextn.com.br
rodrigo.goulart@nextn.com.br

 51 - 99338-2882